

Описание



DSG3065B — это комбинированный высокочастотный генератор сигналов лабораторного класса, разработанный для решения задач, требующих высокую точность воспроизведения. Данный прибор позволяет удобно и быстро создавать сигналы в частотном диапазоне от 9 кГц до 6,5 ГГц и с необходимыми параметрами. Устройство легко транспортируется и подключается, не требует сложной предварительной настройки, позволяя инженеру сосредоточиться на решении задач. Генератор сигналов Rigol DSG3065B выполнен в моноблочном корпусе настольного исполнения (вес 8 кг) и имеет цветной 4,3-дюймовый экран. Предназначен для разработки, производства и измерений электронных компонентов и устройств в производственных и лабораторных целях.

Преимущества

- Частотный диапазон выходного сигнала: от 9 кГц до 6,5 ГГц
- Точность установки амплитуды: <0,5 дБ
- Динамический диапазон выходного сигнала: от -130 до +27 дБм
- Уровень фазовых шумов менее -116 дБн/Гц при отстройке 20 кГц на 1 ГГц
- Высокостабильный опорный генератор: температурная стабильность 1 ppm; 5 ppm (опция)
- АМ/ЧМ/ФМ аналоговая модуляция
- Импульсная модуляция и генератор импульсных последовательностей
- Высота 2U для установки в стойку; предусмотрен комплект для монтажа в стойку
- Электронный аттенюатор
- Интерфейсы связи USB/GPIB (с помощью USB-GPIB адаптера) /LAN для дистанционного управления; поддержка команд SCPI

Комплект поставки

- Генератор сигналов;
- Шнур питания.

Технические характеристики

Диапазон частот	от 9 кГц до 6,5 ГГц		
Разрешение	0,01 Гц		
Скорость установки	<10 мс (тип.)		
Фазовый сдвиг	настраиваемый, с шагом 0,01°		
Внутренний источник опорной частоты			
Частота опорного генератора	10 МГц		
Точность калибровки	≤ 0,1 ppm ≤ 10 ppb (с опцией ОСХО-B08)		
Температурная стабильность, 25°C (диапазон от 0°C до 50°C)	<1 ppm <5 ppb (с опцией ОСХО-B08)		
Скорость старения	<1 ppm/год <30 ppb/год (с опцией ОСХО-B08)		
Выход внутреннего опорного генератора	Частота	10 МГц	
	Уровень	от +5 дБ до +10 дБ	
Вход для внешнего опорного генератора	Частота	10 МГц	
	Уровень	от 0 дБ до +10 дБ	
	Максимальная девиация	±5 ppm	
Сweeping по частоте			
Режимы работы	пошаговый (шаги частоты с равным или логарифмическим интервалом); по списку (список с произвольным частотным шагом)		
Режим	одиночный, непрерывный		
Диапазон	полный частотный диапазон		
Форма	треугольник, пила		
Шаг изменения	линейный, логарифмический		
Количество точек	пошаговый: от 2 до 65535 по списку: от 1 до 6001		
Время экспозиции	от 20 мс до 100 с		
Запуск	Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN)		
Параметры спектра генерируемых сигналов			
Гармонические искажения	< -30 дБн, (непрерывный режим, 2 МГц < f ≤ 6,5 ГГц, уровень ≤+13 дБм)		
Субгармонические искажения (непрерывный режим)	3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц	< -60 дБн	
Негармонические искажения (непрерывный режим, уровень > -10дБм, отстройка >10 кГц)	100 кГц ≤ f ≤ 1,5 ГГц	< -60 дБн	
	1,5 ГГц < f ≤ 3,6 ГГц	< -54 дБн	
	3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц	< -48 дБн	
Собственный фазовый шум SSB (непрерывный режим, измер. Полоса 1 Гц, отстройка от несущей 20 кГц)	f = 1 ГГц	< -110 дБн/Гц	
	f = 6,5 ГГц	< -98 дБн/Гц	
Общие искажения (непрерывный режим, СКЗ f= 1 ГГц)	от 0,3 кГц до 3 кГц	< 10 Гц СКЗ	
	от 0,03 кГц до 20 кГц	< 50 Гц СКЗ	
Выходной уровень		нормированное	устанавливаемое
Мах выходной уровень	9 кГц ≤ f ≤ 100 кГц		+5 дБм
	100 кГц ≤ f ≤1 МГц	+10 дБм	+15 дБм
	1 МГц < f ≤ 200 МГц	+13 дБм	+20 дБм
	200 МГц < f ≤3,6 ГГц	+13 дБм	+27 дБм
	3,6 ГГц < f ≤6,5 ГГц	+13 дБм	+20 дБм

Технические характеристики

Min выходной уровень	9 кГц ≤ f <100 кГц		-130 дБм	
	100 кГц ≤ f ≤ 3,6 ГГц	-110 дБм	-130 дБм	
	3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц	-110 дБм	-130 дБм	
Разрешение	0.01 дБ			
Абсолютная неопределенность уровня				
Неопределенность уровня		от -60 до +13 дБм	от -90 до -60 дБм	от -110 до -90 дБм
	9 кГц ≤ f < 100 кГц	≤0,7 дБ (тип.)	≤0,7 дБ (тип.)	≤0,7 дБ (тип.)
	100 кГц ≤ f ≤ 200 МГц	≤0,7 дБ	≤0,9 дБ	≤1,1дБ
	200 МГц < f ≤ 3,6 ГГц	≤0,7 дБ	≤0,9 дБ	≤1,1дБ
	3,6 ГГц < f ≤ 6,5 ГГц	≤0,9 дБ	≤1,1 дБ	≤1,3 дБ
КСВН (от 1 МГц до 13,6 ГГц)	<1.8 (тип.)			
Установка уровня				
Время установки	≤5 мс (тип.) (частота фикс. температурный диапазон от 20°C до 30°C)			
Макс. отраженная мощность				
Макс. напряжение DC	50 В			
Макс. мощность	1 Вт (от 1 МГц до 6,5 ГГц)			
Сви́пирование по амплитуде				
Режимы работы	пошаговый (шаги амплитуды с равным интервалом); по списку (список с произвольным шагом)			
Режим	одиночный, непрерывный			
Диапазон	полный динамический диапазон			
Форма	треугольник, пила			
Шаг изменения	линейный			
Количество точек	пошаговый: от 2 до 65535 по списку: от 1 до 6001			
Время экспозиции	от 20 мс до 100 с			
Запуск	Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN)			
Внутренний модулирующий НЧ-генератор				
Форма сигнала	синус, меандр			
Диапазон частот	синус, свипирование по синусу		от DC до 200 кГц	
	меандр		от DC до 20 кГц	
Разрешение по частоте	0,01 Гц			
Выходное напряжение	Амплитуда в AC - режиме		от 0 до 3 В _{пик}	
	Амплитуда в DC - режиме		от -3 до 3 В	
	Разрешение по амплитуде		2 мВ	
Амплитудная модуляция				
Диапазон частот несущей	≤ 3,6 ГГц			
Источник	внутренний, внешний			
Глубина	от 0 % до 100 %			
Разрешение	0,1 %			
Точность fмод=1 кГц	< 4 % от установленного значения + 1 %			
Искажения (fмод = 1 кГц, глубина <30%, уровень=0 дБм)	<3 % (тип.)			
Неравномерность АЧХ (m<80% от DC/10 Гц до 100 кГц)	<3 дБ (ном.)			

Технические характеристики

Частотная модуляция		
Диапазон частот несущей	≤ 3,6 ГГц	
Источник	внутренний, внешний	
Мах девиация	N × 1 МГц (ном.)	
Разрешение	<0,1 % девиации или 1 Гц, что больше	
Точность (fмод=1 кГц, внутренний источник модуляции)	<2 % от установленного значения + 20 Гц	
Искажения (fмод=1 кГц, девиация =диапазон Nx50 кГц)	<2 % (тип.)	
Неравномерность АЧХ (от DC/10 Гц до 100 кГц)	<3 дБ (ном.)	
Фазовая модуляция		
Диапазон частот несущей	≤ 3,6 ГГц	
Источник	внутренний, внешний	
Мах девиация	N x 5 рад (ном.)	
Разрешение	<0,1 % девиации или 0.01 рад, что больше	
Точность (fмод=1 кГц, внутренний источник модуляции)	<1 % установленного значения + 0,1 рад	
Искажения (fмод=1 кГц, девиация =диапазон N x 5 рад)	<1 % (тип.)	
Неравномерность АЧХ (от DC/10 Гц до 100 кГц)	<3 дБ (ном.)	
Импульсная модуляция (опция DSG3000B-PUG)		
Диапазон частот несущей	≤ 3,6 ГГц	
Источник	внутренний, внешний	
Коэффициент вкл/выкл	>70 дБ (100 кГц ≤ f ≤ 3,6 ГГц)	
Время нарастания/спада (10% / 90%)	<50 нс	
Частота следования импульсов	От DC до 1 МГц	
Импульсный генератор (опция DSG3000B-PUG)		
Режим работы	одиночный импульс	
Период	Диапазон от 40 нс 170 с Разрешение 10 нс	
Длительность	Диапазон от 10 нс (170 с – 10 нс) Разрешение 10 нс	
Задержка запуска	Диапазон от 10 нс 170 с Разрешение 10 нс	
Режим запуска	Авто, внешний запуск, внешний стробирующий импульс, ручной, по шине (USB, LAN)	
Генератор импульсных последовательностей (опция DSG3000-PUG)		
Количество импульсов	от 1 до 2047	
Длительность импульсов	от 20 нс до 170 с	
Повторение	от 1 до 256	
Входы и выходы		
Передняя панель		
РЧ-выход	Импеданс	50 Ом
	Разъем	N (розетка)

Технические характеристики

Вход внешней модуляции	Импеданс	100 кОм / 600 Ом / 50 Ом
	Связь	AC/DC
	Чувствительность	1 В (размах) для указанной глубине модуляции или отклонении (ном.)
	Разъем	BNC (розетка)
Внутренний модулирующий НЧ-генератор	Импеданс	50 Ом
	Разъем	BNC (розетка)
Задняя панель		
Вход внешнего запуска	Импеданс	1 кОм (ном.)
	Разъем	BNC (розетка)
	Уровень запуска	3,3 В TTL
Выход сигнала достоверности	Выходное напряжение	0 В / 3,3 В (ном.)
	Разъем	BNC (розетка)
Вход или выход импульса	Импеданс	50 Ом
	Входное/выходное напряжение	0 В / 3,3 В (ном.)
Вход для внешнего опорного генератора (10 МГц)	Импеданс	50 Ом
	Разъем	BNC (розетка)
Выход опорного генератора (10 МГц)	Импеданс	50 Ом
	Разъем	BNC (розетка)
Общие характеристики		
Тип дисплея	Цветной 4,3" TFT экран с разрешением 480 × 272	
Мощность потребления	100 Вт макс.	
Питание	220 В, 50 Гц	
Интерфейсы связи	USB host, USB device, LAN	
Рабочий диапазон температур	от 0 °C до 50 °C	
Габариты	364 x 112 x 420 мм	
Вес	8,03 кг	



<https://rigol.site>
sales@rigol.site
+7 (499) 213-21-43

ООО «МАКСПРОФИТ»
ИНН: 5018183467
КПП: 501801001
ОГРН: 1165018050680

Аксессуары

Комплект для монтажа в стойку для генераторов сигналов DSG3000B	RM-DSG3000
Согласующее устройство 50/75 Ом 2 шт.	RF CATV Kit
USB-GPIB адаптер	USB-GPIB
Комплект аттенюаторов:	
аттенюатор 6 дБ (1 шт.),	RF Attenuator Kit
аттенюатор 10 дБ (2 шт.)	
Комплект переходников и нагрузок	RF Adaptor Kit
Коаксиальный кабель N(вилка) - SMA(вилка)	CB-NM-SMAM-75-L-12G
Коаксиальный кабель N(вилка) - N(вилка)	CB-NM-NM-75-L-12G

Опции

Генератор последовательности импульсов	DSG3000B-PUG
Высокостабильный эталонный генератор OCXO	OCXO-B08